1. В утилите Aclas Active Sync (далее Link65) откройте раздел Файл – Пользовательские штрихкоды.



2. Настройте пользовательский штрихкод, например номер 150. Для этого левой кнопкой мыши выберите номер 150 и нажмите редактировать:

🚱 Ac	las Ac	tive S	iync -	- Lini	k65		
База Д	анны	х Фаі	йл Ин	стру	мент	Помо	ЩЕ
•	~	×	U		g Ci	инхр.	Дā
редак	тиров	ать					
•			15	50			
			15	51			
			19	52			

 Для настройки формата ШК ГГ ККККК МММММ С (где ГГ – это номер группы (номер отдела), ККККК – код товара в базе данных (не номер ПЛУ), МММММ – масса товара, С – контрольный символ ШК), необходимо указать следующие настройки:

Тип 1	Номер группы (ID) 🔻	Значение 2	•
Тип 2	Код товара 🔻	Значение 5	•
Тип З	Масса, 3 знака после з. 🔻	Значение 5	-
Тип 4	Контрольная сумма 13 🔻	Значение 1	▼

Вариант без указывания номера группы, выставляем Тип1 переменная 2X, где X значение, если нужен префикс "20" значение 0 как на примере ниже, если хотим префикс 21, 22 выставляем значение 1 и 2 соответственно,

19	Aclas Active Sync -	- Link65		
База	данных Файл Ин	нструмент Помощь		
•	v × U	з Синхр. даннь		
	ID	A		
•	15 15	1	Тип 1 Постоянная 2Х 💌	Значение 0 💌
	15	2		
	15	3	Тип 2 Код товара 💌	Значение 5
-	15	-		
	15	5 6	Тип 3 Масса, 3 знака после з 🔻	Значение 5
	15	7		
	15	9	Тип 4 Контрольная сумма 13 🔻	Значение 1
	16	0		
	16	1	Тип 5 Ноль (пусто) 🔻	Значение
_	16	2		
-	16	4	Тип 6 Ноль (пусто) 💌	Значение
	16	5		
	16	6	Тип 7 Ноль (пусто) 🔻	Значение
-	16	·		
	16	9	Тип 8 Ноль (пусто) 🔻	Значение
	17	D		
	17	1		
	17	2		
	17.	3		

4. Для применения настроек нажмите Сохранить:



5. Теперь загрузите созданный шаблон в весы:

мент помощь в Синхр. даннь Синхр. данные				
Информация о РLU Единицы измерения Отдел Горячие клавиши Группа Скидка Примечание 1 Примечание 2 Примечание 3 Примечание 3 Примечание 4 ✓Пользовательские штр Данные в шапке Данные в подвале Рекламная информаци	Работа с неск. устройствами Данные об оборудовании Адрес 192.168.1	.199	ο	Автоматическа
Выбрать все/отменит	Тип синхр. 💿 Загр	узить в устрс 🛛 🤇	🔿 Скачать на ПК	Синхр. Закры
Тип данных	Прогресс	Статус		

The Activity	npor poee	oranje
Пользовательские шт	101 / 101	Выполнено

- 6. Теперь нужно выбрать этот формат ШК на весах. Для этого, на весах зайдите в Системное меню и выберите Формат этикетки 1 (для входа в системное меню нажимаем и держим кнопку СИСТЕМА, далее SYSTEM SET, далее PARAMETER SET, далее DEFAULT BARCODE. Используя цифровую клавиатуру, нажмите «150» и Печать/Ввод).
- 7. При загрузке товара нужно указать номер группы (например, 20). Тип ШК указывать не нужно.